

Supplier User Manual MLM QCA V1

RM700-User Manual

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received. Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

Index

1.	Definition, acronyms, abbreviations	3
2.	User Manual MLM – Module QCA	4
2.1	Supplier access	
2.2	Supplier user - Navigation	
2.2.1	QCA Menu	
2.2.2	Loading a Manufacture and Control Plan	
2.2.3	Loading a Production Plan	
2.2.4	Creating a Testing Notice	
2.2.5	Setting Serial Number Results	
2.2.6	Loading Documents for Document Verification	
2.2.7	Issuing a QA	
2.2.8	Manage Corrective Action – Testing Notice	
2.2.9	Manage Corrective Action – Audit	



1. Definition, acronyms, abbreviations

The table below contains the definition of terms, acronyms and abbreviations

Acronimo	Descrizione
PP	Production Plan
AUD	Audit
MCP	Manufacture and Control Plan
Checkbox	Used to allow the user to select one or more items from a list
Radio-Button	Used to allow the user to select a single item from a list
QA	Quality Approval – Mandatory document for material shipment
ATR	Acceptance Test Report - Document issued by ENEL at the end of test activities



2. User Manual MLM – Module QCA

2.1 Supplier access

Access to the MLM portal, for the supplier user, may be exclusively via WeBUY by clicking on the appropriate link on the home page of the platform.

2.2 Supplier user - Navigation

2.2.1 QCA Menu

In Supplier Home page press "QCA" button to access to QCA menu. A dropdown list will appear, listing the links to access to QCA main screens:

- Home
- Contracts
- Production PlansTesting Notices
- Testing NoticesOff Line Tests
- Audit
- Blocks

Carlo			
n ISM ICA	HOME		
	PIANI DI PRODUZIONE		
	AVVISI DI COLLAUDO		
	PROVE FUORI LINEA		
	BLOCCHI	NUNER MARK	
1 angancer			

Home

News		01 1 1 1 1				
Next delivery information You need to fill in all the information for th	ne next shipment.					
Piani di produzione - Sett	imana corrente					
Piano di Produzione Data Inizio Produ	uzione Data Fine Produzior	ne Stabilimento	Matricola	Quantità	Contratto Edas	Titolare contratto
PDP-0000012226 1-gen-2019	1-feb-2019	IT-Frosinone-Via	a En 140141	12	8400006108	e-distribuzione SpA
Avvisi di Collaudo - Settin	nana corrente iniziale Datafinale P	IF Cat. Matr	ricole Quantită	Contratto Edas	Titolare Contratto	Fase Impianto Enel
Avvisi di Collaudo - Settin DAvviso IDEnel Data Rest libcor 90000291EE18 31-di	nana corrente iniziale Datafinale P ic-2018 31-dic-2018	F Cat. Matr 2 1401	ricole Quantită 141 1	Contratto Edas 8400006108	Titolare Contratto e-distribuzione SpA	Fase Impianto Enel INS. ODA
Avvisi di Collaudo - Settin D Avviso ID Enel Data Test tibco r 90000291EE18 31-di	nana corrente iniziale Datafinale P ic-2018 31-dic-2018	IF Cat. Matr 2 1401	ricole Quantită 141 1	Contratto Edas 8400006103	Titolare Contratto e-distribuzione SpA	Fase Impianto Enel INS. ODA
Avvisi di Collaudo - Settin DAvviso IDEnel Data Test tibcor 90000291EE18 31-di	nana corrente iniziale Datafinale P ic-2018 31-dic-2018 ana corrente	VF Cat. Matr 2 1401	ricole Quantită 141 1	Contratto Edas 8400006108	Titolare Contratto e-distribuzione SpA	Fase Impianto Enel INS. ODA
Avvisi di Collaudo - Settin DAwiso IDEnel Data Test tibcor 90000291EE18 31-di Prove fuori linea - Settima DEnel IDAwiso	nana corrente iniziale Data finale P ic-2018 31-dic-2018 ana corrente Contratto Edas	VF Cat. Matr 2 1401 Oda	ricole Quantită 141 1 Data di Prelievo	Contratto Edas 8400006108 Data Inizio/C	Titolare Contratto e-distribuzione SpA Data Fine Prodotti	Fase Impianto Enel INS. ODA Quantità
Avvisi di Collaudo - Settin DAvviso IDEnel Data Test tibcor 90000291EE18 31-di Prove fuori linea - Settima DEnel IDAvviso 20000216EE18	nana corrente iniziale Data finale P ic-2018 31-dic-2018 ana corrente Contratto Edas 8400006108	VF Cat. Matr 2 1401 Oda	ricole Quantită 141 1 Data di Prelievo 30-lug-2018	Contratto Edas 8400006108 Data Inizio / 0 30-lug-2018 30-lug-2018	Titolare Contratto e-distribuzione SpA Data Fine Prodotti 140141	Fase Impianto Enel INS. ODA Quantită 1
Avvisi di Collaudo - Settin D Avviso ID Enel Data Test tibcor 90000291EE18 31-di Prove fuori linea - Settima D Enel ID Avviso P0000216EE18 P0000260EE18	nana corrente iniziale Data finale P ic-2018 31-dic-2018 ana corrente Contratto Edas 8400006108 8400006108	PF Cat. Matr 2 1401 Cda 6000040448	ricole Quantità 141 1 Data di Prelievo 30-lug-2018 26-set-2018	Contratto Edas 8400006108 Data Inizio / D 30-lug-2018 30-lug-2018 25-set-2018 26-set-2018	Titolare Contratto e-distribuzione SpA Data Fine Prodotti 140141 140141	Pase Impianto Enel INS. ODA Quantità 1 1

In QCA Home page lists of Supplier's activities for the current week are displayed. At the top of the page there is "News" section that will display possible communication from Enel to the Supplier.

Contracts

TSM TCA	OCA							
Contratti		. 2300154		1111.000000		Jamilee Sale	- 2/11/2	
Contracti								
ata inizio validità		Data fine validi	ità	Numero Contratto				
Seleziona Data Inizio	Valid 苗	Seleziona D)ata Fine Valic 📋	Seleziona Contratto				
CA Richiesta			Titolare					
Tutti 🛟			e-distribuzio	one SpA				
ID SALESFORCE	CON	TRATTO	PAESE	DATA INIZIO VAL	DATA FINE VALI	TCA PREVISTA	TITOLARE	PFC CARICATO
00002562	8400	062715	IT	29-07-2014	29-07-2018		e-distribuzione SpA	~
00002583	8400	120258	IT	02-09-2018	08-09-2019		e-distribuzione SpA	
00002602	8400	119967	IT	28-03-2018	28-03-2020		e-distribuzione SpA	×
00002616	8400	108726	IT	22-03-2017	30-05-2019	0	e-distribuzione SpA	2
00002639	8400	0102533	IT	08-08-2016	08-08-2018		e-distribuzione SpA	 Image: A start of the start of
00002652	8400	0117703	IT	12-02-2018	12-02-2019	0	e-distribuzione SpA	
00002656	8400	0101996	IT	12-09-2016	12-09-2018		e-distribuzione SpA	
00002708	8400	0102052	IT	25-07-2016	25-07-2019		e-distribuzione SpA	
00002741	8400	0106312	IT	13-11-2016	05-01-2018		e-distribuzione SpA	 Image: A second s
	0.400	020700	17.5	15,10,2015	20.04.2018		e-distribuzione SnA	0

Production Plans

TSM TCA		REPORT 🗸	1			P. Postal		
Piani di proc	luzione				-1			
							-	
							Crea Piano d	li Produzione
+ Filtri di Ricerca								
Piano di Produzione	Data Inizio Produzione	Data Fine Produzione	Stabilimento	Matricola	Quantità	Contratto Edas	Titolare contratto	Stato
PDP-0000012249	7-feb-2019	8-feb-2019	IT-Dalmine-Via Friul	140142	2	8400006108	e-distribuzione SpA	Approvato
PDP-0000012248	5-feb-2019	ó-feb-2019	IT-Dalmine-Via Friul	140141	11	8400006108	e-distribuzione SpA	Approvato
PDP-0000012247	27-dic-2018	27-dic-2018	IT-Loreto Aprutino	140164	1	8400006108	e-distribuzione SpA	In Attesa di .
PDP-0000012246	24-dic-2018	24-dic-2018	IT-Loreto Aprutino	140141	1	8400006108	e-distribuzione 5pA	In Attesa di .
PDP-0000012245	22-dic-2018	22-dic-2018	IT-Loreto Aprutino	162090	1	1234567890	e-distribuzione SpA	In Attesa di .
PDP-0000012244	24-dic-2018	24-dic-2018	IT-Dalmine-Via Friul	131108	1	8400006108	e-distribuzione SpA	In Attesa di .
PDP-0000012243	24-dic-2018	24-dic-2018	IT-Dalmine-Via Friul	131108	1	8400006108	e-distribuzione SpA	In Attesa di .
PDP-0000012242	24-dic-2018	24-dic-2018	IT-Dalmine-Via Friul	140141	1	8400006108	e-distribuzione SpA	In Attesa di .
PDP-0000012241	24-dic-2018	24-dic-2018	IT-Dalmine-Via Friul	140141	1	8400006108	e-distribuzione SpA	In Attesa di .
0000012240	24-dic-2018	24-dic-2018	IT-Dalmine-Via Friul	140141	1	8400006108	e-distribuzione SpA	In Attesa di .

Testing Notices

TSM			REPORT ~				1. 化学科学	"ATE NO.	TH. AND	-	
Awisi	di Collaudo	- 102-0	-		2111		550	-10		2////	1
AVVISI	ul colladdo										
										Crea Avvi	so di Collaudo
- Filtri di F	licerca										
Avviso	ID Enel	Data iniziale	Data finale	PF	Cat.	Matricole	Quantità	Contratto Edas	Titolare Contratto	Fase	Impianto Ene
wa Kati	90000294EE18	17-gen-2019	18-gen-2019		2	140141	9	8400006108	e-distribuzione SpA	INS. CO	
sing		24-dic-2018	24-dic-2018		2	140163	2	8400006108	e-distribuzione SpA	INS. MA	
t_1		7-gen-2019	11-gen-2019					8400006108	e-distribuzione SpA	INS. MA	
ova Sala	90000292EE18	ó-feb-2019	7-feb-2019		2	140141	11	8400006108	e-distribuzione SpA	FINE ESI	
st tibco r	90000291EE18	31-dic-2018	31-dic-2018		2	140141	1	8400006108	e-distribuzione SpA	INS. ODA	
ST		17-dic-2018	18-dic-2018		2	131108	10	8400006108	e-distribuzione SpA	INS. MA	
t wr stil	90000290EE18	17-dic-2018	18-dic-2018		2	140141	5	8400006108	e-distribuzione SpA	CONSU	
t per UA	90000289EE18	17-dic-2018	17-dic-2018	\checkmark	2	131108	10	8400006108	e-distribuzione SpA	INS. CO	
t per UA	90000288EE18	17-dic-2018	17-dic-2018		2	140141	10	8400006108	e-distribuzione SpA	INS. CO	
t 131108		17-dic-2018	17-dic-2018		2	140141	10	8400006108	e-distribuzione SpA	INS. MA	

In QCA module a Supplier can:

Load a Manufacturing and Control Plan

REPRODUCTION FORBIDDEN



- Load a Production Plan
- Load a Testing Notice
- Approve the date for an Audit
- Entry the result of a test for a Serial Number
- Load documents for document Verification
- Print a QA

2.2.2 Loading a Manufacture and Control Plan

In the "Contracts" page details, Supplier can load a "Manufacturing and Control Plan".

To upload Manufacturing and Control plan supplier user must follow these steps below:

- Search and select contract
- Click on "Upload File" in "Manufacturing and Control Plan" section
- Save uploaded file

TSM T					ALERCENT STREET	78.22		
Contrat	Hi	et 2300		11.5.1		1 miles	- 2711-2	
Contract								
ata inizio validită		Data fine valio	fità	Numero Contratto				
Seleziona Data I	nizio Valid 👸	i Seleziona	Data Fine Valic 苗	Seleziona Contratto				
CA Richiesta			Titolare					
Tutti	\$		e-distribuzio	ne SpA				
ID SALESFOR	CE CO	NTRATTO	PAESE	DATA INIZIO VAL	DATA FINE VALI	TCA PREVISTA	TITOLARE	PFC CARICATO
00002562	84	00062715	IT	29-07-2014	29-07-2018		e-distribuzione SpA	Image: A start of the start
00002583	84	00120258	IT	02-09-2018	08-09-2019	0	e-distribuzione SpA	
00002602	84	00119967	IT	28-03-2018	28-03-2020		e-distribuzione SpA	\checkmark
00002616	84	00108726	IT	22-03-2017	30-05-2019		e-distribuzione SpA	v
00002639	84	00102533	IT	08-08-2016	08-08-2018		e-distribuzione SpA	
00002652	84	00117703	IT	12-02-2018	12-02-2019		e-distribuzione SpA	
00002656	84	00101996	π	12-09-2016	12-09-2018	0	e-distribuzione SpA	
00002708	84	00102052	IT	25-07-2016	25-07-2019		e-distribuzione SpA	
00002741	84	00106312	IT	13-11-2016	05-01-2018		e-distribuzione SpA	\checkmark
00000740	94	00068739	IT	15-10-2015	29-06-2018		e-distribuzione SpA	

n TSM TC/	a qca	1000		1-12-20	U. Charge	12		
Contratto 000025	62				Crea Piano di Produzion	e Crea Avviso di Collaudo		
Contratto 8400062715	Nome Fornitore ABB SPA	Paese IT	Data Inizio Validità 29/07/2014	Data Fine Validită 29/07/2018	Scheda Prova Fuori Linea			
DETTAGLI LIST	TA PDP ELEMENTI	CONTRATTO			Piano di Fa	bbricazione		
Id Salesforce 00002562			Stato Draft		Sele	Seleziona File PDF		
Contratto 8400062715			Titolare e-distribuzione SpA	are tribuzione SpA				
Descrizione Contratto FORNITURA INTERRUTTORI AT PER CABINA PRIMARIA			Codice Titolare DISTRIBUZIONE		A second se			
Codice Contratto nd								
Data Documento 19/07/2014								
TCA Prevista					SAP Nr 95000004	62		
Prova Fuori Linea			Scheda Prova Fuori Linea			<u>au 019</u>		
Data Inizio Validità 29/07/2014			Data Fine Validită 29/07/2018					
Scadenza (Giorni) 1.461								
Gara								
Piano di Fabb	ricazione							
PFC Caricato			Data Caricamento PFC 05/06/2018					

2.2.3 Loading a Production Plan

In the "Contract" detail page, Supplier can create a Production Plan by pressing the "Create a Production Plan" button.

TSM TC	A QCA	110		In-fatter and	MINA	16am
Contratto	562				Crea Piano di Produzione	Crea Avviso di Collaudo
Contratto 8400062715	Nome Fornitore ABB SPA	Paese	Data Inizio Validità 29/07/2014	Data Fine Validità 29/07/2018	Scheda Prova Fuori Linea	

Also, supplier can create a Production Plan from the "Production Plan" summary page. this page can be reached following the link QCA > Production Plans and then pressing the "New Production Plan" button.

Contratto Nome Fornitore Paese Data Inizio Validità Data Fine Validità Scheda Prova Fuori Lines Contratto Nome Fornitore Paese Data Inizio Validità Data Fine Validità Scheda Prova Fuori Lines Contratto ABB SPA Crea Piano di Produzione I Fabbricazione PDP STATO *Seleziona Matricola 3/lug-2018 I Fine Data Produzione 131103 *Inizio data produzione *Fine Data Produzione 2/lug-2018 II Fabbricazione PDP PDP-0000012186 *Quantità *Persona di riferimento 123 test VERIFICA INFORMAZIONI MATRICOLA *Stabilimento *Seleziona Specifica Tecnica *Seleziona Numero Revisione III en	ft TSM	TCA QCA							2
Contratto Nome Fornitore Paese Data Inizio Validità Data Fine Validità Scheda Prova Fuori Lines PETTAGLI LISTA PDP ELEN	Contrat 0000	to 02602					Crea Piano di Pro	duzione	Crea Avviso di Collaudo
DETTAGLI LISTA PDP Eleziona di Produzione (PDP Stato PDP-0000012186	Contratto 8400119967	Nome Fornitore ABB SPA	Paese Data Ini	zio Validità	Data Fine Vali	dità Sche	eda Prova Fuori Linea >	<	
Seleziona Matricola PDP STATO *Seleziona Matricola 131103 *Inizio data produzione *In	DETTAGLI I	LISTA PDP ELEM	С	rea Piano	di Produz	ione		li Fabb	ricazione
PDP STATO * Inizio data produzione * Inizio data produzione * Inizio data produzione * Inizio data produzione </th <td>🖹 Piano</td> <td>di Produzione (4</td> <td>* Seleziona Matricola 131103</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Î</td> <td>Selezion</td> <td>a File PDF Contest I le Orllascia file</td>	🖹 Piano	di Produzione (4	* Seleziona Matricola 131103				Î	Selezion	a File PDF Contest I le Orllascia file
PDP-0000012186 PDP-0000012186 PDP-0000012185	PDP	STATO	 Inizio data produzione 	• Fine Da	ata Produzione				
*Quantità *Persona di riferimento ************************************	8 /	PDP-0000012186	2-lug-2018	a 3-lug-	2018	益		andrea	
123 test Interview Interview Interview Image: PDP-0000012185 VERIFICA INFORMAZIONI MATRICOLA Interview Interview Image: PDP-0000012185 VERIFICA INFORMAZIONI MATRICOLA Interview Interview Image: PDP-0000012185 Interview Interview Interview Image: PDP-0000012185 Interview Interview Interview Image: PDP-0000012185 Interview Interview Interview Image: PDP-0000012185 VERIFICA INFORMAZIONI MATRICOLA Interview Interview Image: PDP-0000012185 Interview Interview Interview Image: PDP-0000012185 Versite Seleziona Numero Revisione Interview	0 /	PDP-0000012181	• Quantità	* Person	a di riferimento			Tally and the	And a second sec
Image: PDP-0000012181 Image: PDP-0000012181 Image: PDP-0000012185 Image: PDP-0000012185 Image: PDP-0000012185 *Seleziona Specifica Tecnica	88 //	PDP-0000012185 PDP-0000012186	123 VERIFICA INFORMAZIO * Stabilimento	NI MATRICOLA					
PDP-0000012185 Seleziona Specifica Tecnica Seleziona Numero Revisione		PDP-0000012181	IT-Dalmine-Via Friu	li 4 🛟				CERTAIN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
	8 /	PDP-0000012185	* Seleziona Specifica Tecnica	* Selezio	ina Numero Revisio	ne			
Seleziona opzione Seleziona opzione	8	PDP-0000012184	Seleziona opzione	\$ Selezio	ona opzione	\$		STATISTICS IN CONTRACTOR	
DO117796 Codensa		PDP-0000012183				Annu	illa Salva	00117796	Codensa

The supplier user must click on "Create Production Plan" button.

- Usually, the following fields are displayed:
 - Material Code
 - Start date of production
 - End date of production
 - Quantity
 - Factory

Section "Verify Material Code Info" is displayed only in case of missing information for the selected Material Code. All mandatory fields are marked with an asterisk (*). Supplier can select and add different reference contacts each time create new Production Plan.



2.2.4 Creating a Testing Notice

Supplier can create a Testing Notice by pressing the "Create Testing Notice" button, directly from the Contract Details page.

		-			the second second
				A CAN	STATISTICS OF
🕈 ТЅМ ТС	A QCA				
Contratto 000025	562				Crea Piano di Produzione Crea Avviso di Collaudo
Contratto 8400062715	Nome Fornitore ABB SPA	Paese IT	Data Inizio Validità 29/07/2014	Data Fine Validità 29/07/2018	Scheda Prova Fuori Linea
DETTAGLI LIS	TA PDP ELEMENTI	CONTRATTO			Piano di Fabbricazione
Id Salesforce 00002562			Stato Draft		Seleziona Pile PDP O riluccia file
Contratto 8400062715			Titolare e-distribuzione SpA		
Descrizione Contratto FORNITURA INTER PRIMARIA	° RRUTTORI AT PER CABIN/	4	Codice Titolare DISTRIBUZIONE		
Codice Contratto nd					
Data Documento 19/07/2014					
TCA Prevista					SAP Nr 9500000462
Prova Fuorí Linea			Scheda Prova Fuori Linea		
Data Inizio Validita 29/07/2014			Data Fine Validită 29/07/2018		
Scadenza (Giorni) 1.461					
Gara					
Piano di Fabb	pricazione				
PFC Caricato			Data Caricamento PFC 05/06/2018		

Just like Production Plans, Supplier can add different reference contacts each time she creates a new Testing Notice. Once the Supplier press the "Save" button, the Testing Notice details page is displayed.

🕈 TSM TCA	QCA		1 Hered Start	×
Contratto 00002602	Contratto 00002602		a Attività	uzione Crea Avviso di Collaudo
Contratto 8400119967	Nome Fornitor ABB SPA	• Data Inizio	* Data Fine	
DETTAGLI LISTA F		Completare questo campo. * ID Avviso Fornitore		li Fabbricazione Seleziona File PDF
MATRICOLA	DESCRIZION	*Contratto 8400119967	* Stabilimento Seleziona opzione	Carka file Orilascia file
<u>131102</u> <u>131103</u>	INT. AUT. 4F	• Nome Persona di Contatto	* Email Persona di Contatto	
<u>131104</u> <u>131105</u>	INT. AUT. 4F	Telefono Persona di Contatto		
<u>131106</u> <u>131107</u>	INT. AUT. 4F	Collaudo in Impianto	FAT Correlato Seleziona opzione Indirizzo Impianto	JU11//96 Codensa
		Referente Collaudo in Impianto	Collaudo Intermedio	
Piano di Pro	oduzione (6 stato	Ticket CMD		. S.9/A
PDP-0000012186	Approvato	30/07/2018 31/07/2	1018	

Also, supplier can create a Testing Notice from the "Testing Notice" summary page. The user can reach this page following the link QCA > Testing Notice and then pressing the "New Testing Notice" button.

Supplier can:

- Select Material Codes
- Retrieve a Purchase Order by pressing the "Retrieve Purchase Order" button, associate Purchase Orders and then pressing the "save" button
- Upload Serial Number using the "Import Serial Numbers" component.

Selecting Material Codes

lum. Avviso o	di Collaudo	Fase INS. MATRICOLE	Data iniziale 27/07/2018 8.00	Data finale 27/07/2018	17.00 C	Giulio Test UAT	Account ABB SPA	
C	REAZIONE RICHIES	TA RI	CHIESTA COMPLETATA		IN CONSUNTIVA	ZIONE	ESEC	GUITO
		Visualizza Contratt	o Termina Oper	azione N	Iodifica Avviso	Modifica Ma	atricole Avviso	Annulla Attività
TAGLI	MATRICOLE	NUMERI SERIALI	LISTE CORRELATE			Importa	Numeri Seriali	
Mat	ricole da appro	ontare				You	can't import file in thi	s phase.
	MATERIAL CO	300	QUANTITĂ	RESIC	oui.			
	131102			(Maoc	200)			
	131103			(Max	: 17)		RICAMENTO CUMENTI	Н
	131104			(Max:	574)			
	131108			(Max:	200)			
0	131109			(Max:	289)			
0	131113			(Max	217)			
	131115			(Max:	256)			
				13.4	45)			

Supplier can select Material Codes by checking the corresponding checkbox on the left; User must specify in the "Quantity" field the number of items for each selected Material Code, and then press the "Confirm" button.

Once completed press the "Complete Action" button.

Searching a Purchase Order

🕈 TSM TCA Q	CA						- 11
Attivita 00028726							
Num. Avviso di Collaudo 90000242EE18	Fase INS. ODA	Data iniziale 27/07/2018 8.00	Data finale 27/07/2018 17.00	Titol	are Giulio Test UAT	Account ABB SPA	
CREAZIONE RIC	HIESTA	RICHIESTA COMPL	ETATA	IN CONSU	NTIVAZIONE	ESEGUIT	ro
STO	0,0		non	20	1. 9.6	and	010-
		Visu	alizza Contratto Recu	era ODA	Modifica Avviso	Modifica Matricole Avviso	Annulla Attivit
ETTAGLI MATRICOL	E NUMERI SE	RIALI LISTE CORREL	ATE		Imp	orta Numeri Seriali	
Informazioni Numero Attivita Salesforce 20028726		Contratto Ed 840011996	las 7			You can't import file in this ph	ase.
Num. Avviso di Collaudo 20000242EE18		Num. Avviso 00025	di Collaudo Fornitore				
Data iniziale 27/07/2018 8.00		Data finale 27/07/2018	3 17.00			CARICAMENTO	E
stabilimento di Produzione T-Dalmine-Via Friuli4		Impianto Ene	el .				
mpianto Enel		Referente co	llaudo in impianto				
ndirizzo Impianto		Data di Preli	evo				
icheda OLT		Attivita cont	rollante				
Component Material Risk							



Modal form for searching and selecting Purchase Orders

C					NYNGO	×	
TSM			Recupe	ero ODA	100		
Attivita							
00028	3846		* Data Inizio				
			Seleziona Data Inizio	曲			
			* Data Fine				
			Seleziona Data Fine	莆			
_			Numero ODA				
			Numero ODA			ESEGUI	
						Matricole Avviso	
						1 33.0	
						1.000 M	
Matrice	ole da appropta					neri Seriali	
						e caricare il file nel	
				ſ		- NAMES OF TAXABLE	
					Annulla Ricerca		
						IMENTI	
Attivita 0002884	46 Fase	Data iniziale	Data finale	Fornitore			
000295EE18	INS. ODA	02/01/2019 8.00	02/01/2019 17.00	ABB SPA			
CREAZIO	ONE RICHIESTA	RICHIESTA	COMPLETATA	IN CONSUNTIVAZIO	ONE	ESEGUITO	
		Visualizza Contratto	Recupera ODA Te	rmina Ins. ODA Modifi	ca Avviso Modifica Ma	atricole Avviso	nnulla Attività
							<u> 1 (</u>
TAGLI MAT	RICOLE NUME	RI SERIALI	DRRELATE				
Matricole	Attività (1)				Importa Numer	ri Seriali	
NUMERO MATRI	CO MATRICOLA	CONTRA PIANO DI	PRODUZIO OUANTITÀ		Impossibile ca	ricare il file nella fase	
00000001	140141		1		corrente.		
				Visualizza tutto			
🖵 Oda (1)						ENTO NTI	+
ORDINE DI ACQU	UISTO						
6000040448				•			
				Visualizza tutto			

For Brazilian and Argentine contract supplier user must create oda using "Insert Oda" button.

TSM TCA		ASH ~ REPORT ~ LOCALE	SETTINGS			PROINDER.
Attivita 00153657		100/140		2/5	100114	
ID Enel 90010102ES19	Fase SELEZIONE ODA	Data iniziale D 11/09/2019 8.00 1	ata finale 1/09/2019 17.00	Fornitore PROINDER S.A.		
CREAZION	E RICHIESTA	RICHIESTA COMPLETATA	IN CON	SUNTIVAZIONE	ESEGUI	то
PETAILS MATERI	AL CODE SERIAL NU	Visualizza Contratto	Inserisci ODA	Modifica Avviso	Modifica Matricole Avviso	Annulla Attivit
Matricole d Nessuna Matricola disp	la approntare			Importa Numeri Seriali Impossibile caricare il file nella f corrente.		

Modal form for inserting purchase Order and selecting purchase orders position

	Ir	serimento ODA	
С		isenmento ODA	
280			
2	* Numero ODA	* Data	
	Inserisci numero ODA	Inserisci data	苗
EZION		Posizioni ODA	
	MATRICOLA		
TA	0125-0067		
			latricol
			15
Ē			1.00
-			veri S
onta			1011 0
			a carica

All mandatory fields are marked with *. Press "Save" button to create new Purchase Order linked to Testing Notice.

Loading Serial Numbers

Attivita 0002884	46						
ID Enel 90000295EE18	Fase INS. SER.NUM.	Data iniziale 02/01/2019 8.00	Data finale 02/01/2019 17.00	Fornitore ABB SPA			
CREAZIO	ONE RICHIESTA	RICHIESTA COMP	PLETATA	IN CONSUNTIVAZIO	ONE	ESEGUIT	0
		Visualizza Contratto	limina Seriali Modifica .	Avviso Modifica M	atricole Avviso	Termina Operazione	Annulla Attività
ETTAGLI MAT ✓ Informazion Numero attivita	RICOLE NUMERI S	ERIALI LISTE CORRE	LATE Edas		Importa	Numeri Seriali •, Carica file O rilasci	afile
ID Enel 90000295EE18		ID Avviso Test WR N	ID Avviso Test WR Manuale				
Data iniziale 02/01/2019 8.00		Data finale 02/01/20	Data finale 02/01/2019 17:00				
Stabilimento di Produz IT-Frosinone-Via Enr	rione ico Fermi 14	Impianto E	Impianto Enel				+
Impianto Enel		Referente	collaudo in impianto				
Indirizzo Impianto		Data di Pre	lievo				

It is possible to perform a massive loading of Serial Numbers using a CSV file available in "Import Serial Number" section. In case of errors it's possible to delete the imported records.



2.2.5 Setting Serial Number Results

In the Contract Detail page Supplier can see the list of Testing Notices by selecting the contract "Elements" tab: Testing Notices to be worked are the ones in the "Reviewing" phase.

To set the serial numbers results, Supplier must access in Testing Notice Detail page and then select the "Serial Numbers" tab.

	vita 0028646						
Num. Avviso 900002098	o di Collaudo EE18	Fase CONSUNTIVAZIONE	Data iniziale 13/07/2018 8.00	Data finale 13/07/2018 17.00	Titolare Giulio Test	Account ABB SPA	
	 	\rangle	~	IN CONSUL	NTIVAZIONE	ESEGUIT	0
					Visualizza Contratto	Termina Operazione	Annulla Attività
DETTAGLI	MATRICOLE	NUMERI SERIALI	LISTE CORRELATE		Importa N	lumeri Seriali	
- 	imeri seriali				You ci	n't import file in this pha	50.
	ESITO	DESC	RIZIONE				
	\$			Applica ai Selezionati			
140141	SERIALE ENEL	RIALE FORNITORE NUMERO LO	DTTO ESITO	DESCRIZIONE		CAMENTO	+
	2	51 101	ок 🛊				
	5	54 104	ok 🛊				
	4	53 103	ok 🛊				
	3	52 102	ok 🛊				
140142							
	1	50 100	OK 🛟				

Once finished setting the results, Supplier must press the "Complete Action" button. System does not allow to finish the operation in two cases:

- The user can't complete operation before 17.00 (local time) of the last day of test if the testing notice is a first suppling or first category testing notice
- The user can't complete operation before 10.00 (local time) of the first day of test if the testing notice is a second or third category testing notice



2.2.6 Loading Documents for Document Verification

In the Contract Detail page Supplier can see the list of Testing Notices by selecting the contract "Elements" tab: Testing Notices to be worked are the ones in the "Document Verification" phase.

Supplier loads documents for Document Verification by pressing the "+" button in the "Load Documents" component; once finished loading documents user must press the "Complete Action" button.

000286	546							
Num. Avviso di Colla 90000209EE18	audo Fase VER	IFICA DOCUMENTALE	Data iniz 13/07/2	ale 018 8.00	Data finale 13/07/2018 17.00	Titolare Giulio Test .	Acc AB	ount B SPA
						Visu	alizza Contratto	Termina Operazione
SERIALE ENEL	Seriali	MERI SERIALI LIST	ESITO	E	ESCRIZIONE	Importa Ni You can	umeri Seriali 't import file in thi	s phase.
2	51	101	ок 🛊	Ok			CAMENTO	()
5	54	104	ок 🛊	Ok				2225
4	53	103	ок 🛊	Ok				
3	52	102	ок 🛊	Ok				
140142								
1	50	100	OK *	OF				

At least the Test Report must be attached to the Test in order to finish phase of loading documents for a Test.

After loading documents, Supplier can print a QA only after it has been finalized by an ENEL Approver.

After data verification for finalization by an ENEL Approver, the System sends an email to the Supplier with ATR and the result of the verification. If verification is successful, Supplier can print QA document.



2.2.7 Issuing a QA

In the Contract Detail page Supplier can see the list of Testing Notices by selecting the contract "Elements" tab: Testing Notices with QA are the ones in the "QA issued" phase. A QA can be printed by pressing the "Print QA" button in the Testing Notice detail page.

Enel 000295EE18	Fase QA Emesso	Data inizial 02/01/20:	le 198.00	Data finale 02/01/2019 17.00	Fornitore ABB SPA		
	~	\rightarrow	~	\rightarrow	~	ES	eguito
						Visualizza	Contratto Stampa G
TAGLI MAT		RISERIALI	LISTE CORREL	ATE		Importa Numeri Serial	II
Numeri se	eriali					You can't import file in t	his phase.
SERIALE ENEL	SERIALE FORNITORE	NUMERO LOTTO	ESITO	DESCRI	ZIONE		
SERIALE ENEL	SERIALE FORNITORE	NUMERO LOTTO	ESITO	DESCRI	ZIONE		
SERIALE ENEL 30141 2	SERIALE FORNITORE	NUMERO LOTTO	езіто	Ok	ZIONE	CARICAMENTO DOCUMENTI	17 0 Me
2 5	51 54	101 104	езіто ОК \$	Ok Ok	ZIONE		MODIFICA
2 5 4	51 54 53	101 104 103	екіто ОК : ОК :	Ok Ok	ZIONE	CARICAMENTO DOCUMENTI FILE Testpdf.pdf	MODIFICA
5 5 4	SERIALE FORNITORE	101 104 103	ск ; ок ; ок ;	Ok Ok Ok	210NE	CARICAMENTO DOCUMENTI FILE Testpdf.pdf	MODIFICA
3ERIALE ENEL 0141 2 5 4 3	SERIALE FORNITORE 51 54 53 52	NUMERO LOTTO 101 104 103 102	сыто ОК : ОК : ОК : ОК :	Ok Ok Ok Ok		CARICAMENTO DOCUMENTI FILE Testpdf.pdf	MODIFICA

2.2.8 Manage Corrective Action – Testing Notice

In Testing Notice layout supplier user can check reviewing details. In case of negative reviewing user can insert corrective action to solve non-compliace found during test execution.

Press "Solve NC" button and insert new corrective action using the section below.

ID Enel	Fase	Data iniziale	Data finale	Fornitore		
90010058EE19		10/07/2019 8.00	10/07/2019 17:00	АВВ ЗРА		
	~ >	 ✓ 	> ~		ESEGUITO	
				Visualizza Contratt	Risolvi NC St	ampa OA
				Visualizza Contract		
ATAILS MATER	IAL CODE SERIAL NUMBERS	REVIEW RELATED LI	ST	Importe Num		
Matricola	140142 - IN. ESTR. TRIP. VU. TRA	ASL. VERT. DY505/3 >		Importa Nume	caricare il file nella fase	
Note consuntivazione	Note Incaricato	Stato di Conformita'		corrente.		
						+
Matricola	140163 - IN 24KV -630A ESTR. A	A VU. PER QUAD. BIPIANO	>			
Note consuntivazione	Note Incaricato	Stato di Conformita'				

REPRODUCTION FORBIDDEN



After click on "Solve NC" button system shows a "New" button in Corrective Action section. Using button "New" to create new Action and send it to Enel user in order to be evaluated. Link in corrective action record non-compliace that will be solved using the "NC to be solved" box below.

Attivita 00143799	(1942) ⁻	
ID Enel Fase 90010056EE19 RISOLUZ	Crea AC	
	Data di esecuzione AC	
Matricola 140142 - IN. E Note consuntivazione Note	Azione Correttiva Peri Seriali a caricare il file nella fase NC correlate	
Matricel 140162 IN 2	NC da correlare NC correlate Verification Checks - Technical docu	
Note consuntivazione Note	Annulla	
🗉 Lista AC (0)	Nuovz	

Once finished, Supplier must press the "Complete Action" button and waiting for evaluation from Enel User.



2.2.9 Manage Corrective Action – Audit

In Audit layout supplier user can check reviewing details.

In case of negative reviewing user can insert corrective action to solve non-compliance found during test execution.

Supplier user must press on "View" button available for non-compliance detail as showed below:

D Enel 019/FEA000005	Fase AUDIT INVIATO CON NC	Data iniziale 05/07/2019 8.00	Data finale 05/07/2019 17.00	Fornitore COL GIOVANNI PAOLO S.p.A con socio u	nico
		(S<) ○ F	> ~	ESEGUITO	
				Visualizza Contratto Termina	Inserimento AC
TAILS REVIEW	RELATED LIST				
Controlli Auc	dit			CARICAMENTO DOCUMENTI	+
foto Audit fediocre inte di Certificazione NTE 1 Jata Emissione 8/06/2019 Jote Audit Jote audit Joservazioni Audit Joservazioni Audit Laverifica ispettiva ha n ompletamente adeguat	nesso in evidenza che il Sistema di Ges o agarantire nel tempo il mantenimeni	Norma di riferimento ISO 9001:2015 Ente di Accreditamento ENTE 2 Area Oggetto Audit Realizzazione prodotto finale; processo/prodotto;Manutenz e spedizione tione per la Qualità dell'Organi o delle caratteristiche previste	Monitoraggio ione:Strumentazione;Imballo zzazione non risulta ed approvate in fase di		
Lista NC (1) ESCRIZIO	della verinca sono stati individuati alc e volto ad assicurare la piena conformi NE NON CONFORMITÀ	un processi che necessitano i a	ttuazione di un adeguato		

In non-compliance details system show "Create Corrective Action" button. In order to create a new corrective action, press the button and fill all fields.

Verificatore endowed Medicatore	Dettagii non comornika	
Verificatore		
Verificatore		
arritiona non conformità Vacificatora		
And renering the tree to be the tree to be a second with the second with the second se		
1		
ologia non conformità Verificatore	Impatto sul prodotto Verificatore	
ocesso	Funzionale Grave	
antualità d'impatto Verificatore	Rilevabilità prima della consegna Ver.	
tenziale Impatto	No	
assificazione non conformità Ver.	Punto della norma Verificatore	
iportante	8.2.4 Modifiche ai requisiti per i prodotti e servizi	
Correstone NC		
Azione Correttiva NC		6
Data di esecutione AC		li
	a	
	Annulla	Salva
		Concernant of the local division of the loca

Once finished, press "Complete Action" button and waiting for Enel evaluation.

