



# **MLM CMD – Manual do Usuário Fornecedor**

## **V1**

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received. Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

## Índice

### Índice 2

<b>1. Definições, acrônimos, abreviações .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Introdução a <i>Material Lifecycle Management</i>.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Manual do Usuário MLM - Módulo CMD .....</b>	<b>5</b>
3.1 Acesso de Usuário .....	5
3.2 Navegação de usuários fornecedores através defeitos com bilhete .....	5
3.1.1 Custos de intervenção a suportar pelo fabricante .....	8
3.1.2 Despesas de intervenção a cargo da Enel .....	16
3.3 Navegação de usuários fornecedores através defeitos sem bilhete .....	19
3.1.3 Relatórios CMD.....	28
3.4 Definições de Local.....	30
3.5 Manual do usuário fornecedor.....	31

## 1. Definições, acrônimos, abreviações

A tabela a seguir contém definições e acrônimos usados no documento.

Acrônimo	Descrição
TSM	Technical Specification Management
TCA	Technical Conformity Assessment
QCA	Quality Control Activities
CMD	Components and Materials Defect
E-D	E-Distribuzione SpA



This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

## **2. Introdução a *Material Lifecycle Management***

Este manual do usuário descreve as fases do módulo CMD (Components Material Defects), para o gerenciamento de defeitos, com bilhete e sem bilhete.


### 3. Manual do Usuário MLM - Módulo CMD

#### 3.1 Acesso de Usuário


O acesso ao portal MLM, para o usuário fornecedor, pode ser exclusivamente via WeBUY, clicando no link apropriado na página inicial da plataforma.

#### 3.2 Navegação de usuários fornecedores através defeitos com bilhete

O usuário fornecedor acessa o bilhete selecionando o item "Defeitos com bilhete" no menu CMD ou clicando na notificação do sistema visível na Página inicial.



Se o usuário fornecedor clica em "Defeitos com bilhete", a lista de bilhetes será exibida no status "Open". A ordem dos defeitos está diminuindo em comparação com o horário de abertura do bilhete. O usuário pode procurar o bilhete por meio dos filtros de pesquisa ou selecionando-o na lista de seu interesse.




NUMERO SCHEDA TICKET	DATA APERTURA TICKET	STATO SCHEDA TICKET	MATRICOLA ENEL	DESCRIZIONE DELLA MATRICOLA	MODELLO FORNITORE	ANNO COSTRUZIONE	PESO DEL DIFETTO
CMDT-18-000167...	2018-10-01	Aperto	112537	prova	prova	2013	Grave
CMDT-18-000165...	2018-09-28	Aperto	112537	APP PREF 24 KV IS...	aaaa	2011	Grave

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

No CMD, um bilhete pode ter sido vinculado a um ou mais defeitos no status "Validado" com o mesmo código de material, a mesma CUI, o mesmo ano de produção.

O usuário fornecedor pode acessar o bilhete clicando no sino de notificação e depois no link.



O sistema exibe um bilhete, no estado “Aberto”, o usuário fornecedor continua clicando no botão “Gerenciar”.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

O sistema preenche automaticamente a caixa de seleção "Intervenção dentro do período de garantia do material" se o componente estiver na garantia, caso contrário, se o componente não estiver na garantia, a caixa de seleção predefinida será "Intervenção após a expiração do período de garantia do material".

O usuário fornecedor pode decidir cancelar a operação de análise de bilhetes clicando em "Cancelar", salvar a operação clicando em "Salvar" ou decidir avançar em seguida, clicando em "Avançar".

Se o usuário seguir em frente, ele deverá selecionar um dos dois itens, mutuamente exclusivos:

- Custos de intervenção a suportar pelo fabricante
- Despesas de intervenção a cargo da Enel

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

Caso CMDT-18-000167-ITA

Analisi Ticket

Oneri Intervento

- Oneri intervento a carico del Costruttore
- Oneri intervento a carico Enel

Avanti

### 3.1.1. Custos de intervenção a suportar pelo fabricante

O usuário fornecedor seleciona “Custos de intervenção a suportar pelo fabricante” e prossegue com o processamento do bilhete, clicando em "Avançar".

Caso CMDT-18-000167-ITA

Analisi Ticket


Oneri Intervento

- Oneri intervento a carico del Costruttore
- Oneri intervento a carico Enel


Avanti

Seleciona o tipo de operação de reparação ou substituição.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.




Se usuário fornecedor seleciona "Reparação" e clica em "Avançar".




O usuário fornecedor deve prosseguir selecionando o Modo de intervenção: Planta ou Fábrica.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.



Se usuário fornecedor seleciona "Planta" e clica em "Avançar".



obrigatoriamente fazer upload do “Minutos de atividades em Fábrica / Planta” by clicking on “Cargar Arquivos”.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

Caso CMDT-18-000167-ITA

Analisi Ticket

**Allegati**

DDT (documento di trasporto del materiale riparato)

Verba Lavori in Impianto/Fabbrica

Verba Contraddittorio con Fornitore

**Altri File**

Altri File

**DE**

Numero Scheda Anomalia  
CMDA-18-000479-ITA

Ragione Sociale Fornitore (Nuovo)  
ABB SPA

Partita Iva  
11988960156

CUI  
27805

Nulla Osta Tecnico Gestionale

**Indietro** **Avanti** **Salva**

Aperto  
01/10/2018, 16:49

In Attesa Valutazione Fornitore  
01/10/2018, 17:25

Caso CMDT-18-000167-ITA

Analisi Ticket

**Allegati**

DDT (documento di trasporto del materiale riparato)

Verba Lavori in Impianto/Fabbrica

Verba Contraddittorio con Fornitore

**Altri File**

Altri File

**Carica file**

test.pdf 184 KB

1 di 1 file caricato/i

**Chiudi**

**Indietro** **Avanti** **Salva**

Numero Scheda Anomalia  
CMDA-18-000479-ITA

Ragione Sociale Fornitore (Nuovo)  
ABB SPA

Partita Iva  
11988960156

CUI  
27805

Nulla Osta Tecnico Gestionale

Aperto  
01/10/2018, 16:49

In Attesa Valutazione Fornitore  
01/10/2018, 17:25

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

The screenshot shows the 'Analisi Ticket' (Ticket Analysis) screen. At the top, there's a navigation bar with links like 'Home', 'TSM', 'TCA', 'QCA', 'CMD', 'REPORT', and a dropdown menu. Below the navigation is a header with a folder icon labeled 'Caso' and 'CMDT-18-000167-ITA'. The main area has a status indicator 'Aperto' (Open). On the left, there's a sidebar with sections like 'DE', 'C', 'D', 'E', and 'F'. The central part of the screen is titled 'Analisi Ticket' and contains several file upload fields. One field is labeled 'DDT (documento di trasporto del materiale riparato)' with a file named 'test.pdf'. Another field is labeled 'Verba Lavori in Impianto/Fabbrica'. There are also sections for 'Altri File' and 'Verbale Contraddittorio con Fornitore'. At the bottom right of this central area are buttons for 'Annulla' (Cancel), 'Indietro' (Back), 'Avanti' (Next), and 'Salva' (Save).

Se o usuário fornecedor marca a caixa de seleção "Fábrica" e clica em "Avançar".

This screenshot shows the 'Analisi Ticket' screen again, but the focus is on the 'Modalità Intervento' (Intervention Mode) section. A blue arrow points to the 'Fabbrica' radio button, which is selected. Below this, there are fields for 'Data Apertura Ticket' (01/10/2018) and 'Data chiusura Ticket'. The right side of the screen shows a 'Storico Attività' (Activity History) panel with entries for 'Aperto' (Opened) and 'In Attesa Valutazione Fornitore' (In待 Valuation of Supplier). The bottom right features the familiar 'Annulla', 'Indietro', 'Avanti', and 'Salva' buttons.

O usuário fornecedor deve enviar obrigatoriamente:

- DDT (transporte de documentos do material reparado).
- Minutos de atividades em Fábrica / Planta.

E continue clicando em “Avançar”.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

Caso  
CMDT-18-000167-ITA

Analisi Ticket

**Allegati**

- \* DDT (documento di trasporto del materiale riparato)
 

[Carica file](#)
[O rilascia file](#)
- \* Verbale Lavori in Impianto/Fabbrica
 

[Carica file](#)
[O rilascia file](#)
- Verbale Contraddittorio con Fornitore
 

[Carica file](#)
[O rilascia file](#)

**Altri File**

Altri File

Annulla Indietro Avanti Salva

Numero Scheda Anomalia  
CMDA-18-000479-ITA

Ragione Sociale Fornitore (Nuovo)  
ABB SPA

CUI  
27805

Partita Iva  
11988960156

Nulla Osta Tecnico Gestionale

Aperto  
01/10/2018, 16:49

In Attesa Valutazione Fornitore  
01/10/2018, 17:25

Caso  
CMDT-18-000167-ITA

Analisi Ticket

**Allegati**

- \* DDT (documento di trasporto del materiale riparato)
 

test.pdf
[Carica file](#)
[O rilascia file](#)
- \* Verbale Lavori in Impianto/Fabbrica
 

test.pdf
[Carica file](#)
[O rilascia file](#)
- Verbale Contraddittorio con Fornitore
 

[Carica file](#)
[O rilascia file](#)

**Altri File**

Altri File

Annulla Indietro Avanti Salva

Numero Scheda Anomalia  
CMDA-18-000479-ITA

Ragione Sociale Fornitore (Nuovo)  
ABB SPA

CUI  
27805

Partita Iva  
11988960156

Nulla Osta Tecnico Gestionale

Aperto  
01/10/2018, 16:49

In Attesa Valutazione Fornitore  
01/10/2018, 17:25

O sistema mostra os "Intervalos de tempo" que podem ser preenchidos por qualquer dia a ser deduzido.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

Os dias calculados são dados pela diferença DATA FINAL (A) menos DATA DE INÍCIO (DA) mais um dia.

Os Intervalos de tempo não são campos obrigatórios, mas se forem inseridos, a “Descrição (Fornecedor) deve ser relatada. O usuário pode prosseguir clicando em "Avançar".


O sistema exibe o resumo da análise de bilhete. O usuário pode confirmar o que inseriu clicando em "Salvar" ou pode voltar clicando em "Voltar" e alterar o que foi inserido.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

O usuário fornecedor, neste momento, pode alterar o status do bilhete de "Aberto" para "Concluído" clicando em "Concluído".


O status do bilhete muda de "Aberto" para "Concluído".

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.



### 3.1.2. Despesas de intervenção a cargo da Enel

O usuário fornecedor seleciona “Despesas de intervenção na carga da Enel”, insere o campo Notas e prossegue com o processamento do bilhete clicando em “Avançar”.



Insira a cotação, clicando em "Cargar arquivo", o valor da cotação no campo "Montante", clique em "Salvar" e prossiga com o processo clicando em "Avançar".

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

O usuário fornecedor continua enviando a cotação para a Enel para aprovação final dos custos.

O status do bilhete permanece no status "Aberto", aguardando a avaliação final da Enel.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

Quando a cotação é aprovada ou rejeitada pela Enel, o status do orçamento é exibido no histórico de atividades.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

**Analisi Ticket**

Modalità Intervento	Oneri Intervento
Intervento presso lo stabilimento del Costruttore	Enel
Garanzia	Motivo variazione garanzia
Si	
Tipo Intervento	Accettazione Intervento
Riparato	<input type="checkbox"/>
Importo Preventivo Manutenzione	Importo Ispezione ed Analisi
	1.000
* Descrizione Difettosità per Fornitore	Note Intervento
prova	prova
<b>Anagrafica Utente Segnalante</b>	
Nome Referente Tecnico	Cognome Referente Tecnico
WrDev	WrDev
Indirizzo Referente Tecnico	Email Referente Tecnico
	<a href="mailto:sf.enelim@webrsult.it">sf.enelim@webrsult.it</a>
Telefono Referente Tecnico	

**Storico Attività**

- > Aperto 01/10/2018, 16:49
- > In Attesa Valutazione Fornitore 01/10/2018, 17:25
- > In Attesa Valutazione ENEL 02/10/2018, 18:20
- > Accettato 03/10/2018, 13:57
- > Completo 03/10/2018, 17:59
- > Chiuso 03/10/2018, 18:34
- > Chiuso con comunicazione 03/10/2018, 18:44

### 3.3 Navegação de usuários fornecedores através defeitos sem bilhete

O usuário fornecedor acessa o bilhete selecionando o item "Defeitos sem bilhete" no menu CMD.

**SCHEDA ANOMALIA SENZA TICKET**

**WELCOME!**

ou clicando no link do email recebido

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

NUMERO SCHEDA ANOMALIA	DATA INVIO SCHEDA AL FORNITORE	MATRICOLA ENEL	DESCRIZIONE DELLA MATRICOLA	MODELLO FORNITORE	ANNO COSTRUZIONE	PESO DEL DIFETTO
CMDA-18-000498-ITA	10/10/2018	112537	prova	prova	2013	Grave
CMDA-18-000402-ITA	24/9/2018	112537	prova	prova	2018	Grave

**Sandbox: ENEL MLM - Components and Materials Defect**

User Validator utenzecmd@gmail.com tramite ih84itcx6exebflk.aocddt.3e-11vhuy.cs62.bnc.sandbox.salesforce.com a me

La scheda di segnalazione CMDA-18-000498-ITA è stata Validata e l'anomalia segnalata è stata riconosciuta come difetto di prodotto per il quale non vi è stato richiesto l'intervento. Il materiale è rientrante nel parco fornito utilizzato per l'aggiornamento trimestrale del Vostro indice di Vendor Rating Categoria Qualità-Affidabilità e la scheda sarà quindi utilizzata in tal senso. Se intende analizzare il materiale per condividere con il PVR eventuali diverse conclusioni in merito alle cause del guasto, dovrete concordare, con l'unità segnalante presso il quale è depositato il materiale, il suo trasporto a Vostra cura e spese, entro i prossimi 15 gg e renderlo immediatamente disponibile presso il Vostro stabilimento di produzione, per l'analisi congiunta da concordare con il PVR.

<https://uatcr-e-mlm.cs82.force.com/WRdev/s/case/5003E00000FQ3tQAD>

- Se a idade do componente é superior a 5 anos, o defeito poderá ser visualizado na exibição do Fornecedor (comunidade), clicando no link do defeito, ele poderá visualizar os detalhes.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

**Schede Anomalia**

Filtri di Ricerca

Numero Scheda Anomalia	Da (Data Validazione)	A (Data Validazione)	Matricola	Anno Costruzione
Numero Scheda Anoma			Matricola	Anno Costruzione
Modello Fornitore	Serial Number Fornitor	Peso del Difetto		
Modello Fornitore	Serial Number Fornitor	Peso del Difetto		
<input type="button" value="Cerca"/> <input type="button" value="Cancella"/>				

NUMERO SCHEDA ANOMALIA	DATA INVIO SCHEDA AL FORNITORE	MATRICOLA ENEL	DESCRIZIONE DELLA MATRICOLA	MODELLO FORNITORE	ANNO COSTRUZIONE	PESO DEL DIFETTO
CMDA-18-000518-ITA	15/10/2018	112537	prova	prova	2011	Grave
CMDA-18-000402-ITA	24/9/2018	112537	prova	prova	2018	Grave

**Caso**  
**CMDA-18-000518-ITA**

Stato  
Validata

+ Segui

Validata

Dettaglio Liste Correlate

Informazioni Anomalia

Data Registrazione Scheda 15/10/2018	Data di Rilevazione 01/10/2018
Data Invio Scheda al Fornitore 15/10/2018	Data Apertura Ticket
Country ITA	Anno Costruzione 2011
Quantità 1	
Garanzia	

Storico Attività

- > Bozza 15/10/2018, 16:51
- > Inviata 15/10/2018, 16:54
- > Validata 15/10/2018, 16:59

## 2. Se a idade do componente é inferior a 5 anos e Causa da falha = Defeito do produto

O usuário fornecedor recebe um email onde a última data para o contraditório será indicada (15 dias corridos a partir da data de validação do defeito) e tem a possibilidade de solicitar o contraditório.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

The screenshot shows an incoming email in the Gmail inbox. The subject is "Sandbox: ENEL MLM - Components and Materials Defect". The message is from "User Validatore" (stefano.frasca@e-distribuzione.com) and includes a link to a Salesforce case: <https://uatcr-e-mim.cs8.force.com/WRdev/s/case/5003E00000FREHQAP>. The email body contains a truncated message and a link to view the full message.

Ou pode selecionar o bilhete de seu interesse no qual abrir o contraditório, selecionando-o na lista pelo link do número do defeito.

The screenshot shows a search interface for defect schedules. It includes a search bar with filters for various fields like 'Numero Scheda Anomalia', 'Data Validazione', 'Matricola', etc. Below the search bar is a table listing defect details. A blue arrow points to the first row of the table, which corresponds to the defect mentioned in the previous email.

NUMERO SCHEDA ANOMALIA	DATA INVIO SCHEDA AL FORNITORE	MATRICOLA ENEL	DESCRIZIONE DELLA MATRICOLA	MODELLO FORNITORE	ANNO COSTRUZIONE	PESO DEL DIFETTO
CMDA-18-000574-ITA	22/10/2018	112537	prova	prova	2018	Grave
CMDA-18-000554-ITA	17/10/2018	112537	prova	prova	2018	Grave
CMDA-18-000540-ITA	17/10/2018	112637	TR 15/0,42 KV - 250 K...	pippo	2017	Grave
CMDA-18-000539-ITA	17/10/2018	112537	prova	prova	2017	Grave
CMDA-18-000531-ITA	16/10/2018	112537	APP PREF 24 KV ISOL ...	123456	2015	Lieve

Após o clique, o sistema abre os detalhes do defeito no qual abrir um possível contraditório.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

**DETALHO** LISTE CORRELATE

**Informações Anomalia**

Data Registro Scheda 22/10/2018	Data di Rilevazione 22/10/2018
Data Envio Scheda al Fornitore 22/10/2018	Data Apertura Ticket
Country ITA	Anno Costruzione 2018
Quantità 1	
Garantia SI	

**Tipo Componente**

**Guida Online**  
E' possibile aprire un contraddittorio entro il 05/11/2018.

**Storico Attività**

- > Bozza 22/10/2018, 10:48
- > Invia 22/10/2018, 10:55

O usuário fornecedor deve inserir duas datas obrigatórias:

- Data proposta para a retirada de material
- Fecha esperada Contraditório

**Apri Contraddittorio**

\* Data Proposta Ritiro Materiale      \* Data Previsto Contraddittorio


Annulla      Invia Contraddittorio

**Guida Online**  
E' possibile aprire un contraddittorio entro il 29/10/2018.


**Storico Attività**

E clica em "Enviar contraditório".

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.



O status do defeito permanece no status "Validado" e no "Histórico de atividades", o item "Contraditório Necessário" é adicionado.



Se o contraditório é confirmado pela Enel, o fornecedor recebe uma notificação e o status do contraditório passa de “Necessário” para “Confirmado”.

## Sistema de Notificação

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

The screenshot shows a web-based application with a top navigation bar featuring links like TSM, TCA, QCA, CMD, and REPORT. Below the navigation is a search bar labeled 'Caso' with the identifier 'CMDA-18-000574-ITA'. A status box indicates 'Validata'. A large green button at the bottom right says 'Validata'. To the right, a 'Notifiche' (Notifications) sidebar is open, displaying three notifications from different users:

- User GestoreDif ha inviato un post sul tuo profilo: A message about a request to withdraw material and a contradiction, with a link to a PVR proposal for October 22, 2018.
- User GestoreDif ha inviato un post sul tuo profilo: A message about associating a CMCDT-18-000180-ITA ticket with a case.
- User Segnalante ha inviato un post sul tuo profilo: A message about a ticket being certified for use in the Vendor Rating System.

## Recebendo mail

The Gmail inbox shows an incoming email from 'User GestoreDif' with the subject 'Sandbox: ENEL MLM - Components and Materials Defect'. The email body contains the following text:

Per la scheda CMDA-18-000574-ITA hai richiesto di ritirare il materiale e un contraddittorio. Il PVR ha confermato/modificato la data proposta per il giorno 2018-10-22. Per l'esecuzione del contraddittorio il tecnico incaricato che dovrà contattare è Prova Prova - [luisa.aversa@webresults.it](mailto:luisa.aversa@webresults.it). Sulla base dell'esito dell'analisi tecnica sarà cura del Gestore delle Difettosità confermare la certificazione per il Vendor Rating del dato o archiviare la scheda.  
<https://uatcr-e-lml.cs82.force.com/WRdev/s/case/5003E00000EQq6qQAD>

O item "Contraditório confirmado" é relatado no status das atividades.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

Quando a Enel confirma a validação contraditório, o histórico de atividades é atualizado com o item "Contraditório Executado".

No caso que um defeito sem bilhete seja certificado pela ENEL, o fornecedor recebe uma notificação.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

The screenshot shows the Enel MLM system interface. On the left, there's a navigation bar with links like TSM, TCA, QCA, CMD, REPORT, and a search bar. The main area displays a case titled "CMDA-18-000574-ITA" with a status of "Certificata". Below this, there are sections for "DETTAGLIO" and "LISTE CORRELATE". The "Barcode/Seriali (1)" section shows one entry: AD-000000514 - 0278051125371841LP. The "Certificazione Vendor Rating (1)" section shows one entry: TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE ANNO TRIMESTRE GIORNI DI INTERVENTO DOCUMENTO, with a date of 22/10/2018, 12:09. On the right, a sidebar titled "Notifiche" lists three notifications from "User GestoreDif" about the case, each with a link to a detailed view. The background features a topographic map of snowy mountains.

E um email com o seguinte texto:

O defeito sem bilhete ID NO. CMDA-18-000574-ITA foi certificado para o uso no Sistema de Classificação de Fornecedores da Empresa. Os dados serão transmitidos pelo PVR, o Gestor de Defeitos, para o procurement, com o próximo relatório trimestral.

The screenshot shows an email inbox with a message from "User GestoreDif" at 12:51 (2 ore fa). The message content is identical to the one in the MLM screenshot: "Per la scheda CMDA-18-000574-ITA hai richiesto di ritirare il materiale e un contraddiritorio. Il PVR ha confermato/modificato la data proposta per il giorno 201 10-22. Per l'esecuzione del contraddiritorio il tecnico incaricato che dovrete contattare è Prova Prova -". Below the message, there are two truncated messages from the same user, both dated 15:31 (18 minuti fa), with the subject "[Messaggio troncato] Visualizza intero messaggio". At the bottom, there are "Rispondi" and "Inoltra" buttons.

Se o usuário fornecedor quer conhecer os detalhes da "Certificação de classificação de fornecedores", clique no link presente na notificação e no email e acesse as "Listas relacionadas".

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

The screenshot shows a topographic map background. At the top, there's a header with a yellow folder icon, the text 'CIVIDATA-10-00003/4-ITA', and a 'Segui' button. Below the header, a progress bar shows steps from 'Stato' to 'Certificata'. A large green arrow points from 'Certificata' to 'Archiviate'. The main content area has tabs 'DETALIO' and 'LISTE CORRELATE'. Under 'DETALIO', there are three sections: 'Barcode/Seriali (1)', 'Certificazione Vendor Rating (1)', and 'Allegati (1)'. The 'Barcode/Seriali (1)' section shows one entry: AD-000000514, 0278051125371841LP. The 'Certificazione Vendor Rating (1)' section shows a summary for the year 2018, quarter 4, with 0 days of intervention. The 'Allegati (1)' section lists a file named 'test' as a 'Documento Analisi Tecnica'. To the right, a sidebar titled 'Storico Attività' lists the following events with their dates: Bozza (22/10/2018, 10:48), Invia (22/10/2018, 10:55), Validata (22/10/2018, 10:56), Contraddirittorio Richiesto (22/10/2018, 12:09), Contraddirittorio Confermato (22/10/2018, 12:51), Contraddirittorio Eseguito (22/10/2018, 15:06), and Certificata (22/10/2018, 15:31).

### 3.1.3. Relatórios CMD

O fornecedor pode indicar os relatórios pré-configurados acessando a página inicial do MLM.

The screenshot shows a landscape with snow-capped mountains in the background. The top navigation bar includes links for 'HOME', 'TSM', 'TCA', 'QCA', 'CMD' (with a dropdown menu), 'REPORT' (with a dropdown menu), and user information ('COLLAUD'). The main content area features a large orange 'WELCOME!' banner. Below the banner is a large orange circular graphic with a white center. On the left side, there's a sidebar with buttons for 'ANOMALIE SENZA TICKET', 'ANOMALIE CON TICKET', and 'CERTIFICAZIONE DATI TOTALE'.

- **Defeitos com bilhete** ("defeito detectado = SIM / defeito detectado = NÃO).

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

TICKET NR	NUMERO SCHEDA ANOMALIA ↓	DATA REGISTRAZIONE SCHEDA	DATA DI RILEVAZIONE	DATA INVIO SCHEDA AL FORNITORE	DATA APERTURA TICKET	COUNTRY	QUANTITÀ Somma	ANNO COSTRUZIONE	MATRICOLA ENEL	DESCRIZIONE DELLA MATRICOLA	TIPO UNIFICAZ
CMDT-18-000167-ITA	CMDA-18-000479-ITA	01/10/2018	01/10/2018	-	- ITA		1	2013	112537	prova	prova
CMDT-18-000165-ITA	CMDA-18-000474-ITA	28/09/2018	19/12/2017	-	- ITA		1	2011	112537	APP PREF 24 KV ISOL SF6 CON EST AUT 16 KA CAB SEC	-
CMDT-18-000164-ITA	CMDA-18-000473-ITA	28/09/2018	11/04/2018	-	- ITA		1	2016	112537	ffffff	-
CMDT-18-000163-ITA	CMDA-18-000468-ITA	28/09/2018	07/03/2018	-	- ITA		1	2016	112537	8262 - TR 15/0,42 KV - 250 KVA - UE GST001	GST001
CMDT-18-000161-ITA	CMDA-18-000469-ITA	28/09/2018	01/09/2018	-	- ITA		1	2018	112537	prova	-

- **Defeitos sem bilhete ("defeito detectado = SIM / defeito detectado = NÃO).**

NUMERO SCHEDA ANOMALIA ↓	DATA REGISTRAZIONE SCHEDA	DATA DI RILEVAZIONE	DATA INVIO SCHEDA AL FORNITORE	COUNTRY	QUANTITÀ	ANNO COSTRUZIONE	MATRICOLA ENEL	DESCRIZIONE DELLA MATRICOLA	TIPO UNIFICAZIONE	LIVELLO DI TENSIONE	MODELLO FORNITORE	DESCRIZIONE DELLA DIFETTOSITÀ
CMDA-18-000439-ITA	26/09/2018	01/09/2018	-	ITA	1	2018	112537	prova	-	AT	prova	prova
CMDA-18-000438-ITA	26/09/2018	01/09/2018	-	ITA	1	2018	112537	prova	-	AT	prova	prova
CMDA-18-000402-ITA	24/09/2018	01/09/2018	24/09/2018	ITA	1	2018	112537	prova	-	MT-BT	prova	prova
CMDA-18-000399-ITA	21/09/2018	20/09/2018	-	ITA	1	2012	533001	pippo	-	AT	23411141	afasdadsa
CMDA-18-000392-ITA	20/09/2018	03/09/2018	20/09/2018	ITA	1	2013	112537	prova	-	AT	prova	prova
CMDA-18-000390-ITA	19/09/2018	24/08/2018	19/09/2018	ITA	1	2013	112537	prova	84848	AT	prova	prova

- **Certificação total de dados**

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

NUMERO SCHEDA ANOMALIA	DATA INVIO SCHEDA AL FORNITORE	DATA APERTURA TICKET	COUNTRY	QUANTITÀ	ANNO COSTRUZIONE	MATRICOLA ENEL	DESCRIZIONE DELLA MATRICOLA	TIPO UNIFICAZIONE	MODELLO FORNITORE	TIPO DIFETTO	PESO DEL DIFETTO	VENDOR RATING	CUI
CMDA-18-000403-ITA	-	-	ITA	1	2018	112537	prova	-	prova	Da Specifica	Grave	Sì	2780
CMDA-18-000410-ITA	-	-	ITA	1	2013	112537	prova	-	prova	Elettrico	Critico	Sì	2780
CMDA-18-000465-ITA	-	-	ITA	1	2016	112537	demo	-	aaaa	Mecanico/Strutture	Lieve	Sì	2780
CMDA-18-000414-ITA	-	05/08/2018	ITA	1	2018	112537	prova	-	prova	Elettrico	Grave	Sì	2780
Totali complessivo (4 record)				4									


### 3.4 Definições de Local

O fornecedor pode alterar o botão configurações de local na guia LOCALE SETTINGS”.

a página “LOCALE SETTINGS” está agora aberto eo fornecedor, utilizando os três listas de seleção, pode mudar:


- **Fuso horário**
- **Localidade (Zona)**
- **Língua (ENG, POR, ITA, ESP)**

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.



e então pode salvar as alterações, clicando no botão “Save”.

### 3.5 Manual do Usuário Fornecedor



A funcionalidade de download manual permite que o usuário tenha o manual disponível a qualquer momento. Ao clicar no link "Manual do usuário", você pode consultar o site [globalprocurement.enel.com](http://globalprocurement.enel.com) e começar a baixar o manual relativo no formato .pdf.